

## **SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO**

### **MODULO LAMPADA EM ELE-OC0002**

1

Modulo di controllo e comando on/off e dimming (0-10V) del punto luce per lampade di potenza 20-400W

#### **Comunicazione**

Onde convogliate su linea di alimentazione

#### **Segnalazione stato funzionamento lampada**

Lampada accesa e correttamente funzionante a potenza piena

Lampada accesa e correttamente funzionante a potenza ridotta

Anomalia per lampada con condensatore guasto, mancante, o insufficiente

Anomalia per lampada a bassa potenza

Anomalia per lampada non collegata

Anomalia per lampada lampeggiante o in esaurimento

Anomalia per fusibile guasto o assenza di risposta

#### **Parametri**

Tensione

Corrente

Potenza

Fattore di potenza

Energia

#### **Comandi**

Accensione lampada a piena potenza

Accensione lampada a potenza ridotta con gestione di 16 livelli di dimming

Spegnimento lampada

#### **Installazione**

Asola palo in idoneo contenitore

Contenitore esterno (es. nicchia o contenitore da palo)

Armatura stradale